

Старые фишки (Стрелки)

Новые фишки (Проекция)

Вид разъемов со стороны штекеров, а не проводов

1	2	3	4	o1		5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	n1				5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	o2			5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16	

1	2	3	4	n2				5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	o3			4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	

1	2	3	n3				4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

o1		
1	n3	4
2		
3	n3	1
4	n3	8
5	n3	7
6	n3	9
7	n3	2
8	n3	5
9	n3	6
10	n3	15
11	n1	17
x		
13	n3	13
14	n3	3
15	n1	20
16	n3	10

o2		
1	n1	13
2	x	
x		
x		
5	n2	3
6	n2	14
7	x	
8	x	
9	n2	13 & n1 2
10	n3	16
11	n2	2
12	n2	10
13	n2	1
14	n2	17
15	n2	18
16	n2	16

o3		
1	n1	10
2	n1	11
3	n1	9
x		
x		
6	x	
7	n1	16
8	n1	15
9	n2	12
10	n2	11
11	n1	14
12	n2	5
x		
14	n2	6

Распиновка приборки
Y33 Cedric/Gloria

Создано YarikSteel

www.yariksteel.ru

+12	n1	18
+12	n1	19

Постоянный +12